



Anleitung Power LED Fluter 324 DMX RGB



Spannung 220 V
 Sicherung 2 A
 Anschlusswert 30 W
 LED Super Bright - 10 mm Ø
 Anzahl der Einzel LED 324

Funktionen

Adresse / Mode	Start Adressschalter 1 in On-Position			
Soundaktiv Modus	Mikrofon gest.	* 9		on
DMX Modus		* 1 + 10		on
		Kanal	DMX Wert	Funktion
		CH 1	0	Aus
			1-153	Helligkeit
			154-243	Strobefunktion
			245-255	Alle Lampen 100%
	CH 2		Blau	
	CH 3		Gruen	
	CH 4		Rot	
Einschaltmodus	Adressschalter 1 in On-Position s. Blau manuell			
* Dippschalterpos.	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 *			
Manuelle Einstell.	x x x x	on	1,2,3,9	Ablauf int. Strob-Programme
	x x x	on	7,8,9	Automatischer Farbwechsel
	x x x	on	1,2,3	Blau 1-3 3 Stufen einst.
	x x x	on	4,5,6	Gruen 4-6 3 Stufen einst.
	x x	on	7,8	Rot 7-8 2 Stufen einst.